

步骤一、下载设备网络搜索软件（以下简称 400SADP）

a) 下载 400SADP：

<http://download.hikvision.com/uploadfile/soft/400sadb.zip> 或 <ftp://400sadb:400sadb@ftp.hikvision.com>

b) 解压并运行 400SADP，确保电脑与设备连接在同一个路由器/交换机下面。

注：请确保 400SADP 软件版本为 **V3.0.0.200**，如已安装其他版本，请卸载后根据链接重新下载安装。

步骤二、导出密文

a) 勾选需要重置密码的设备，单击“批量导出密文”，如图 1：



软件会根据设备类型自动导出 xml 文件，无法导出的会自动生成 out_error 文档，并在 C 盘根目录下自动生成一个 SadbReset 文件夹，存放导出的 xml 文件、out_error 文件。